

# **LED FOLLOW SOPT Light**

## **300W**

(製品番号 led-follow-spot300)

### **取扱説明書**



## スペック

LED	300w White LED
使用電圧	AC100V-240V 50-60Hz
消費電力	430W
DMX チャンネル	6ch
カラーフィルター	White(フィルターなし)Red, Yellow, Bule, Green, Rose red
ホワイトカラーフィルター	8000k(フィルター無し)6500k,5600k,4500k,3200k
ビームアングル	8-15°
パッケージサイズ	1080×670×530mm 32kg

## DMX アドレスの設定方法

本体、背面の DMX コネクターに DMX ケーブルを接続し、コントローラーの電源を ON にしてください。  
ディスプレイにアドレスの数値が表示されますので、左側のボタン「white」「red」でアドレスを設定できます。

## メニュー・マップ(本体裏面操作)

1	左側ボタン	全 6 色のカラーを変更できます
2	フェーダー1	ディマー+ストロボ
3	フェーダー2	ホワイト色温度フィルター
4	フェーダー3	フォーカス
5	フェーダー4	ズーム

## DMX チャンネル表

1	Dimmer	000-255	ディマー調整
2	Strobe	000-255	ストロボ
3	カラーフィルター1	000-255	カラーフィルター1
4	カラーフィルター2	000-255	カラーフィルター2
5	フォーカス	000-255	フォーカス
6	ズーム	000-122	ズーム
		123-255	ズームエフェクト