

LED Retro Light

Golden 60w×3 + 3w3in1×48

(製品番号 CR1H118)

取扱説明書



動作電圧	AC100-250v 50/60Hz
消費電力	300W
LED 光源	60W ゴールドイエロー ×3 + 3W 3535 RGB LED ×48
DMX チャンネル数	8CH / 10CH
動作モード	DMX512、マスター/スレーブ、自動、音声制御
調光	0~100% スムーズリニア調光
ストロボ	最大 25 回/秒
サイズ	44*38*20cm
重量	7.5kg

DMX 8CH モード チャンネル表

CH	Function	DMX Value	Description
1	Total dimming	0-255	暗→明のリニア調光
2	Strobe	0	無効
		1-255	同期ストロボ (低速→高速 1Hz~25Hz)
3	R dimming	0-255	赤：暗→明
4	G dimming	0-255	緑：暗→明
5	B dimming	0-255	青：暗→明
6	W dimming	0-255	白：暗→明
7	Macro function	0-20	CH1~6 が有効 (手動制御)
		21-25	赤
		26-30	緑
		31-35	青
		36-40	白
		40-45	赤+緑
		46-50	赤+青
		51-55	緑+青
		56-60	RGB
		61-90	内蔵エフェクト 1
		91-120	内蔵エフェクト 2
121-150	内蔵エフェクト 3		
151-180	内蔵エフェクト 4		
181-255	内蔵エフェクト 5		
8	Built-in effects speed	0-255	エフェクト速度 (低速→高速)

DMX 10CH モード チャンネル表

CH	Function	DMX Value	Description
1	Total dimming	0-255	暗→明のリニア調光
2	Strobe	0	無効
		1-255	同期ストロボ (低速→高速 1Hz~25Hz)
3	R dimming	0-255	赤 : 暗→明
4	G dimming	0-255	緑 : 暗→明
5	B dimming	0-255	青 : 暗→明
6	W1 dimming	0-255	白 1 : 暗→明
7	W2 dimming	0-255	白 2 : 暗→明
8	W3 dimming	0-255	白 3 : 暗→明
9	Macro function	0-20	CH1~8 が有効 (手動制御)
		21-25	赤
		26-30	緑
		31-35	青
		36-40	白
		40-45	赤+緑
		46-50	赤+青
		51-55	緑+青
		56-60	RGB
		61-90	内蔵エフェクト 1
		91-120	内蔵エフェクト 2
		121-150	内蔵エフェクト 3
		151-180	内蔵エフェクト 4
181-255	内蔵エフェクト 5		
10	Built-in effects speed	0-255	エフェクト速度 (低速→高速)