

LED COB Par Light

200w LED 4in1 RGBW

(製品番号 a-par-cob-4in1-200w)

取扱説明書



スペック

LED	200w 4in1 COB LED
DMX チャンネル	8ch / 4ch
使用電圧	AC100V~250V 50-60Hz
消費電力	200W
本体サイズ	250×250×375mm
重量	3.4kg
ビームアングル	60°

メニューマップ(本体裏面操作)

1	A001	8ch DMX アドレスモード
2	d001	4ch DMX アドレスモード
3	CC00	カラーチェンジモード
4	CP00	カラーフェードモード
5	dE00	カラーチェンジスピード調整
6	SOUN	サウンドアクティブ
7	R000	RED 調光 000~255
8	G000	GREEN 調光 000~255
9	B000	BLUE 調光 000~255
10	W000	WHITE 調光 000~255

DMX チャンネル表

4ch モード

1	Red	000-255	RED 調整
2	Green	000-255	GREEN 調整
3	Blue	000-255	BLUE 調整
4	White	000-255	WHITE 調整

8ch モード

1	Dimmer	000-255	ディーマー調整
2	Strobe	000-255	ストロボ調整
3	Function Selection	000-50	通常
		51-100	カラーチェンジ
		101-150	フェードカラーチェンジ1
		151-200	フェードカラーチェンジ2
		201-255	サウンドアクティブ
4	Function Speed	000-255	7ch のスピードを調整します
5	Red	000-255	RED 調整
6	Green	000-255	GREEN 調整
7	Blue	000-255	BLUE 調整
8	White	000-255	WHITE 調整