

# **LED Slim Par Light**

## **RGBW 4in1**

(製品番号 par-4in1-10wx18-slim)

### **取扱説明書**



## スペック

LED	10w RGBW 4in1 18 個
DMX チャンネル	4/8ch
使用電圧	AC100V-250V 50-60Hz
消費電力	180W
本体サイズ	260×230×70mm
重量	2.3kg

## メニューマップ(本体裏面操作)

1	A001	8ch DMX アドレスモード
2	D001	4ch DMX アドレスモード
3	R000	RED 調光 000~255
4	G000	GREEN 調光 000~255
5	B000	BLUE 調光 000~255
6	W000	WHITE 調光 000~255
7	FH00	ストロボ設定 00~99
8	CL00	カラー00~08
9	CC00	カラージャンプモード 00~99
10	DE00	カラーグランデモード 00~99
11	CP00	カラーパルスモード 00~99
12	SU01	ストロボモード 00~09

## DMX チャンネル表

### 8ch モード

1	Dimmer	000-255	ディーマー調整
2	Strobe	000-255	ストロボ調整
3	Function Selection	000-050	作動無し
		051-100	マクロカラーモード
		101-150	カラージャンプモード
		151-200	カラーグランデモード
		201-250	カラーパルスモード
		251-255	サウンドアクティブモード
4	Function Speed	000-255	3ch のスピード設定 (値が多いほど早くなります)
5	Red	000-255	RED 調整
6	Green	000-255	GREEN 調整
7	Blue	000-255	BLUE 調整
8	White	000-255	WHITE 調整

### 4ch モード

1	Red	000-255	RED 調整
2	Green	000-255	GREEN 調整
3	Blue	000-255	BLUE 調整
4	White	000-255	WHITE 調整