

**LED Par Light**

**RGBWA 4in1**

(製品番号 par-4in1-10wx18)

**取扱説明書**



## スペック

LED	10w RGBW 4in1 18 個
DMX チャンネル	4/8ch
使用電圧	AC100V~250V 50-60Hz
消費電力	180W
本体サイズ	260×230×305mm
重量	3kg

### メニュー・マップ(本体裏面操作)

1	A001	8ch DMX アドレスモード
2	D001	4ch DMX アドレスモード
3	CC00	10 カラー・ホッピングモード
4	CP00	10 カラーフェードモード
5	DE00	10 カラーチェンジモード
6	BE00	10 カラーサウンドアクティブモード
7	R000	RED 調光 000~255
8	G000	GREEN 調光 000~255
9	B000	BLUE 調光 000~255
10	W000	WHITE 調光 000~255

### DMX チャンネル表

#### 8ch モード

1	Dimmer	000-255	ディマー調整
2	Strobe	000-255	ストロボ調整
3	Function Selection	000-005	作動無し
		007-100	ホッピングカラーチェンジ
		101-150	フェードカラーチェンジ
		151-200	スローカラーチェンジ
		201-255	サウンドアクティブ
4	Function Rate	000-255	RGBW ミックス (値が多いほど早くなります)
5	Red	000-255	RED 調整
6	Green	000-255	GREEN 調整
7	Blue	000-255	BLUE 調整
8	White	000-255	WHITE 調整

#### 4ch モード

1	Red	000-255	RED 調整
2	Green	000-255	GREEN 調整
3	Blue	000-255	BLUE 調整
4	White	000-255	WHITE 調整