

LED Par Light

RGBWA 6in1

(製品番号 par-6in1-15wx18)

取扱説明書



スペック

LED	15w RGBWA+UV 6in1 18 個
DMX チャンネル	6/10ch
使用電圧	AC100V～250V 50-60Hz
消費電力	250W
本体サイズ	260×230×305mm
重量	3kg

メニュー・マップ(本体裏面操作)

1	A001	10ch DMX アドレスモード
2	D001	6ch DMX アドレスモード
3	CC00	10 カラー ホッピングモード
4	CP00	10 カラーフェードモード
5	DE00	10 カラーチェンジモード
6	BE00	10 カラーサウンドアクティブモード
7	R000	RED 調光 000～255
8	G000	GREEN 調光 000～255
9	B000	BLUE 調光 000～255
10	W000	WHITE 調光 000～255
11	Y000	AMBER 調光 000～255
12	P000	UV(ブラックライト) 調光 000～255

DMX チャンネル表

10ch モード

1	Dimmer	000-255	ディーマー調整
2	Strobe	000-255	ストロボ調整
3	Function Selection	000-005	作動無し
		007-100	ホッピングカラーチェンジ
		101-150	フェードカラーチェンジ
		151-200	スローカラーチェンジ
		201-255	サウンドアクティブ
4	Function Rate	000-255	RGBW ミックス (値が多いほど早くなります)
5	Red	000-255	RED 調整
6	Green	000-255	GREEN 調整
7	Blue	000-255	BLUE 調整
8	White	000-255	WHITE 調整
9	Amber	000-255	AMBER 調整
10	UV	000-255	UV ブラックライト調整

6ch モード

1	Red	000-255	RED 調整
2	Green	000-255	GREEN 調整
3	Blue	000-255	BLUE 調整
4	White	000-255	WHITE 調整
5	Amber	000-255	AMBER 調整
6	UV	000-255	UV ブラックライト調整