

LED COB Par Light

200w RGBW 4in1

(製品番号 par-cob-4in1-200)

取扱説明書



スペック

LED	200w RGBW 4in1 1個
DMX チャンネル	4/8ch
使用電圧	AC100V~250V 50-60Hz
消費電力	220W
本体サイズ	245×255×365mm
重量	5.25kg

メニューマップ(本体裏面操作)

1	d001	4ch DMX アドレスモード
2	A001	8ch DMX アドレスモード
3	CC00	カラーチェンジモード
4	CP00	カラーフェードモード
5	dE00	カラーチェンジスピード調整
6	SoUn	サウンドアクティブモード
7	R000	RED 調光 000~255
8	9000	GREEN 調光 000~255
9	b000	BLUE 調光 000~255
10	u000	WHITE 調光 000~255
11	St00	ストロボ調整
12	CL00	カラーチョイス 00~18
13	LEdn	ディスプレイ表示(n=ON F=OFF)

DMX チャンネル表

4ch モード

1	Red	000-255	RED 調整
2	Green	000-255	GREEN 調整
3	Blue	000-255	BLUE 調整
4	White	000-255	WHITE 調整

8ch モード

1	Dimmer	000-255	ディーマー調整
2	Strobe	000-255	ストロボ調整
3	Marco	000-50	通常
		51-100	カラーチェンジ
		101-150	フェードカラーチェンジ 1
		151-200	フェードカラーチェンジ 2
		201-255	サウンドアクティブ
4	Marco Speed	000-255	Marco のスピードを調整します
5	Red	000-255	RED 調整
6	Green	000-255	GREEN 調整
7	Blue	000-255	BLUE 調整
8	White	000-255	WHITE 調整