

**LED Par Light RGBW 4in1**

**CREE LED 12w X 18**

(製品番号 vp-1812c-4in1)

**取扱説明書**



## スペック

LED	CREE LED 12w RGBW 4in1 18 個
DMX チャンネル	4/8ch
使用電圧	AC100V-250V 50-60Hz
消費電力	180W
本体サイズ	260×230×70mm
重量	2.3kg
照射角度	10°

## メニュー・マップ(本体裏面操作)

1	d001	DMX アドレスモード
2	CH08	4ch 8ch DMX アドレス選択
3	R000	RED 調光 000~255
4	G000	GREEN 調光 000~255
5	B000	BLUE 調光 000~255
6	H000	WHITE 調光 000~255
7	Pr00	プログラム照射モード
8	Sp00	プログラムスピード設定
9	AUTO	オートモード
10	DP-0/1	スクリーンオフ設定
11	DISP	上下キーを押して、通常表示と反転表示を選択します。
12	T25	ランプの現在の動作温度を表示します。

## DMX チャンネル表 8ch モード

1	Dimmer	000-255	ディーマー調整
2	Strobe	000-255	ストロボ調整
3	Function Selection	000-020	作動無し
		021-255	プログラム照射モード
4	Function Speed	000-255	3ch のスピード設定 (値が多いほど早くなります)
5	Red	000-255	RED 調整
6	Green	000-255	GREEN 調整
7	Blue	000-255	BLUE 調整
8	White	000-255	WHITE 調整

## 4ch モード

1	Red	000-255	RED 調整
2	Green	000-255	GREEN 調整
3	Blue	000-255	BLUE 調整
4	White	000-255	WHITE 調整